



Laidiens: 09.02.2012., Nr. 23

Ministru kabineta noteikumi Nr.96

Rīgā 2012.gada 7.februārī (prot. Nr.7 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 201./204.nr.; 2004, 68.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.punktu.

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ekonomikas ministrija informē Standartizācijas biroju par Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem piemērojamiem standartiem iekārtu elektromagnētiskās saderības jomā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto standartu sarakstu (turpmāk – piemērojamie standarti), kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei."

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Iekārtas atļauts laist un piedāvāt tirgū tikai tad, ja tās ir projektētas un izgatavotas saskaņā ar labas tehnoloģijas praksi (nozares profesionālo organizāciju ieteikto tehnoloģiju izmantošanu ražošanā) attiecībā uz drošuma prasībām, kas norādītas šo noteikumu 7.¹, 8. un 9.punktā, un neapdraud cilvēku un mājdzīvnieku drošību, kā arī īpašumu, ja iekārta ir pareizi uzstādīta, lietota paredzētajiem mērķiem un iekārtai veic tehnisko apkopi."

4. Papildināt noteikumus ar 7.¹ punktu šādā redakcijā:

"7.¹ Iekārtas atbilst šādām vispārīgām drošuma prasībām:

7.¹ 1. iekārtas marķējumā ir norādīta informācija par iekārtu, kas jāzina iekārtas lietotājam un kuras ievērošana ir būtiska, lai nodrošinātu iekārtas lietošanu drošā veidā un paredzētajiem mērķiem. Ja informāciju nav iespējams marķēt uz iekārtas, to norāda pievienotā dokumentā;

7.¹ 2. uz iekārtas ir skaidri norādīts zīmols vai preču zīme. Ja zīmolu vai preču zīmi nav iespējams norādīt uz iekārtas, to norāda uz iepakojuma;

7.¹ 3. iekārta kopā ar tās sastāvdaļām ir izgatavota tā, lai to varētu droši samontēt un pieslēgt;

7.¹ 4. iekārta ir projektēta un izgatavota tā, lai nodrošinātu aizsardzību pret riskiem, kas minēti šo noteikumu 8. un 9.punktā, ja iekārta lietota paredzētajiem mērķiem un iekārtai veic tehnisko apkopi."

5. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Pirms iekārtas ievietošanas tirgū veic iekārtas atbilstības novērtēšanu (iekšējo ražošanas kontroli – procedūru, kurā ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Eiropas Savienībā, sagatavo iekārtas tehnisko dokumentāciju, kā arī nodrošina un apliecina, ka iekārta atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām). Katrai iekārtai piešķir CE marķējumu atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam."

6. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ražotājs sastāda iekārtas atbilstības deklarāciju. Deklarācijā norāda šādu informāciju:

12.1. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

12.2. iekārtas apraksts;

12.3. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atbildīgās amatpersonas uzvārds un paraksts;

12.4. atsauce uz piemērotajiem standartiem;

12.5. atsauce uz citiem tehniskajiem noteikumiem, ar kuriem saskaņā deklarēta iekārtas atbilstība (ja piemērojams);

12.6. tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgajai iekārtai piešķirts CE marķējums."

7. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Uz iekārtas, iepakojuma vai pavaddokumenta nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas var maldināt attiecībā uz CE marķējuma nozīmi un formu. Citas zīmes iekārtai, iepakojumam, lietošanas instrukcijai vai pavaddokumentam drīkst piešķirt, ja netiek samazināta CE marķējuma redzamība un salasāmība."

8. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Iekārtu elektrodrošības atbilstības novērtēšanu veic sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir paziņojusi Eiropas Komisijai (turpmāk – paziņotā institūcija), vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotā institūcija iekārtu elektrodrošības jomā."

9. Papildināt noteikumus ar 18.¹ punktu šādā redakcijā:

"18.¹ Paziņotās institūcijas piedalās vai nodrošina deleģētā pārstāvja dalību nacionālās standartizācijas institūcijas izveidotajā attiecīgajā standartizācijas tehniskajā komitejā."

10. Izteikt 20., 20.¹, 20.² un 20.³ punktu šādā redakcijā:

"20. Veicot tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

20.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo iekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām, apmeklējot iekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī veikt preču paraugu pārbaudes (priekštestēšanu), tai skaitā atverot iepakojumu un testējot paraugu;

20.2. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju (tai skaitā tehnisko dokumentāciju, atbilstības deklarāciju, testēšanas pārskatus), kas nepieciešama uzraudzības nodrošināšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;